ПРОЦЕДУРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

BT SLIDE — Позволяет редактировать рецепты расстойки и отображать настраиваемые циклы

Оборудование	**BI-TRONIC SLIDE Панель управления**
Назначение	Разблокировка и настройка циклов расстойки
Клиент / Место	К заполнению
Устройство / Серийный номер	К заполнению
Дата вмешательства	К заполнению

1. Цель процедуры

В этой процедуре описано, как заменить заблокированные заводские рецепты **одним универсальным циклом** и четырьмя настраиваемыми программами на панели **BI-TRONIC SLIDE.**

2. Важная информация перед началом процедуры

Замечание: рецепты, отображаемые со значком продукта, заблокированы, и их параметры нельзя изменить напрямую.

Рецепты касающиеся: Багетов, Круассанов, Бриошей, и другие рецепты, отображаемые со значком продукта.

Для создания настраиваемых циклов необходимо сбросить рецепты панели и заданные значения.

Предупреждение: в результате этой операции на дисплее не отображаются предустановленные рецепты со значками продуктов. Они заменяются одним универсальным циклом и четырьмя настраиваемыми программами.

3. Сброс настроек рецептов

1. На главном экране откройте **"Настройки".**
2. Выберите профиль **Техника**, затем введите код 99.
3. Откройте **Меню управления рецептами**.
4. Прокручивайте список функций, нажимая клавишу "Минус", пока не отобразится последний вариант.
5. Выберите пункт "**Инициализировать рецепты и заданные значения"**, затем подтвердите нажатием клавиши "Enter".
6. Подтвердите перезагрузку по запросу панели.
7. Дождитесь отключения панели, полностью перезапустите ее, и вернитесь к главному экрану.

4. Проверки после перезапуска

После перезагрузки проверьте следующие пункты:

- рецепты со значками продуктов больше не отображаются;
- доступные опции: Универсальный цикл, Программа 1, Программа 2, Программа 3, Программа 4;

- параметры новых циклов можно изменять.

5. Использование Универсального цикла

1. Выберите **Универсальный цикл.**
2. Введите требуемую дату и время окончания.
3. Выберите **«Использовать последний рецепт»**, чтобы повторно использовать предыдущие параметры, или **«Редактировать цикл»**, чтобы изменить их.
4. При редактировании настройте необходимые параметры, затем подтвердите.
5. Запустите цикл.

Ожидаемый результат: универсальный цикл можно будет полностью настроить перед его запуском.

6. Использование программ 1-4

1. Выберите программу 1, 2, 3, или 4.
2. Введите дату и время окончания, затем запустите программу.
3. Подождите, пока не завершится фаза снижения температуры и не начнется фаза **Выдержки**.
4. Переместите курсор влево или вправо, чтобы отобразить параметры цикла.
5. Выберите параметр, который нужно изменить, отрегулируйте его значение, затем подтвердите.

Ожидаемый результат: программа сохранит подтвержденные значения для последующего использования.